KIT MANTENIMIENTO NUTEC

Apagado y procedimiento de mantenimiento

Las tintas a base de solventes se secan con el calor, lo que asegura que los solventes se evaporen, dejando una capa muy robusta de resina y pigmento en el material. Esto es ideal para la impresión final, pero podría ser un problema para los cabezales de impresión, wipers, estación de mantenimiento, etc. Especialmente durante períodos de parada más largos, los disolventes pueden evaporarse para dejar una capa sólida de resina seca y pigmento en los cabezales de impresión. Esta tinta seca será difícil de limpiar y dara lugar a muchos problemas y riesgo en su máquina.

Apagado y procedimiento de mantenimiento

Durante largos períodos de tiempo en los que no se utiliza la máquina, se recomienda realizar un mantenimiento especial sobre la impresora digital a base de solventes. Para garantizar la reducción del riesgo de tinta seca en los cabezales de impresión, las piezas de mantenimiento de la máquina tienen que estar en buenas condiciones. Esto es especialmente importante para las partes superiores de la cap, que crean un sellado alrededor de los inyectores para reducir el riesgo de evaporación, y mantiene la salud de los inyectores del cabezal de impresión.
Esta recomendación sirve como una guía básica para períodos más largos en el apagado de la impresora, pero también se recomienda este procedimiento cada viernes antes del apagado del fin de semana.

Kit de Mantenimiento NuTec

El Kit de Mantenimiento Nutec (precio 73 euros) ha sido desarrollado para proporcionar todos los materiales que requieren mantenimiento y consta de:
- NuTec capping Fluid
- Guantes
- Pipetas
- Bastoncillos
- Toallitas sin pelusa

Por su propia seguridad, por favor asegúrese de usar los equipos de protección adecuados, gafas de seguridad y guantes protectores. Para obtener más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para la tinta.

Recomendaciones de mantenimiento al apagar la maquina

PASO 1 Lleve a cabo los procedimientos de mantenimiento de la impresora digital. Esto debe incluir la limpieza de la estructura de metal alrededor de la superficie del cabezal de impresión (fig. 1), wipers (fig. 2), la capping, (fig. 3), con un paño o un bastoncillo, así como el lavado de los tubos y las esponjas.
Para obtener instrucciones detalladas acerca de las acciones de mantenimiento correctos, consulte el manual de operadores específicos de su máquina.

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

PASO 2 Llene la cap con NuTec Capping Fluid suministrándolo con las pipetas. Utilice dos pipetas llenas para cada cap.

PASO 3 Se recomienda entonces que se apague la máquina. Le recomendamos que desactive la toma de corriente para evitar cualquier daño eléctrico en caso de una subida de tensión durante el apagado. La impresora digital está ahora lista para su almacenamiento.

ADVERTENCIA! No se recomienda dejar la impresora apagada durante más de 2 semanas. Dejar su impresora apagada durante más de 2 semanas puede causar daños permanentes a la impresora que no se pueden reparar.

Recomendaciones en la puesta en marcha

PASO 1 Encienda la máquina. Realice un mantenimiento y una limpieza normal. Para obtener instrucciones detalladas sobre el correcto mantenimiento, por favor consulte el manual del operador de la máquina específica. Este puede ser un momento oportuno para revisar y reemplazar si es necesario, el wiper, la capping, la esponja de la escupidera, los dampers, bombas de tinta, cabezales de impresión, etc.

PASO 2 Realice un test de inyectores y lleve a cabo las funciones de limpieza hasta que todos los inyectores esten presentes. Para obtener instrucciones detalladas acerca de las acciones de limpieza correctos, consulte el manual del operador de la máquina específica. La impresora ya está lista para imprimir con la tinta digital Nutec.

Para obtener asistencia para solucionar problemas, consulte el manual del operador de la máquina específica o póngase en contacto con su distribuidor local.

Renuncia

Esta información está basada en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. En ningún caso debe Soluciones Integrales para el Rotulista ser responsable de cualquier daño causado por los capping fluids impropios utilizados por el usuario final o distribuidor, ya sea directa o indirectamente. Esto incluye, pero no está necesariamente limitado a, daños derivados de los procedimientos de mantenimiento y lavado inadecuado e inexacto.